



- 采用台式结构设计，Linux系统，配合10.1寸电容触摸屏，具备灵活的数据存储及导出功能
- 具备串行通讯功能，将试验数据实时与其他集成软件交互
- 拥有数字式局部放电检测仪中最为灵活的分析工具。噪声抑制、PRPS及PRPD分析、放电模式特征鉴别等拓展功能
- 具有丰富的硬件及软件噪声抑制模块，增加了设备现场的抗干扰能力
- 满足 IEC 标准的噪声抑制方法包括：时间窗法、脉冲平滑法，进一步提升了现场干扰抑制能力

应用

数字式局部放电检测仪采用一体机设计，操作便捷。该仪器适用于高压产品的型式试验、出厂试验、交接试验，可完成电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试。

数字式局部放电检测仪满足IEC60270、GB/T7354-2018标准，可完成测量和记录局部放电（PD）以及交流测试电压，是检测、记录和分析局部放电事件的数据采集与分析工具，既可以在实验室使用，也可以应用于现场交接测量。



配置

检测主机	一台
分压式测量阻抗	一个（测量阻抗：三个）
校准脉冲发生器	一个
三芯电源线	一条
接地线	一根
键鼠套装	一套
移动U盘	一个
专用测试线	一套
USB充电器	一只（数据线）
安全防护箱	一只

参数

检测主机	操作系统	Linux	10.1寸高清触摸屏
	内存容量	8G	
	测量通道	四通道	
	输入阻抗	50Ω	
模拟滤波器	下限频率fL	10kHz、20kHz、40kHz、60kHz、80kHz可选	
	上限频率fU	100kHz、200kHz、300kHz、400kHz、500kHz、1MHz可选	
检测灵敏度	<1pC(CA=10nF/CK=1nF)		
	<0.1pC(CA=1nF/CK=1nF)		
采样精度	14bit		
采样率	60MHz		
增益调节范围	60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB、-40dB自动或手动可调		
电容量范围	6pF~250μF		
线性度误差	<±3%		
同步频率	10~450Hz		
同步方式	电源同步或电压输入同步自动切换		
同步精度	<1°		

规格

体 积	360mm×200mm×283mm
重 量	11kg

SALES OFFICE 销售办公室

地址：武汉市东西湖区环湖中路158号金银湖科技园6栋3单元4层
电话：86-27-87052231 189 71130581 138 07128180